

DARTY BOX
INTERNET - TÉLÉPHONIE - TÉLÉVISION

PARAMÉTRAGE DE MA DARTYBOX

MA DARTYBOX
Routeur / Réseau

Configuration du réseau local

| | |
|-----------------------|---------------|
| Adresse du routeur | 192.168.1.254 |
| Masque du sous réseau | 255.255.255.0 |
| Adressage dynamique | |
| - Début de plage | 192.168.1.146 |
| - Fin de plage | 192.168.1.147 |

Modifier

Terminé

Démarrer | Document1 - Microsoft W... | Routeur / Réseau - M... | 17:58

1° Lancez le navigateur Internet et tapez dans la barre d'adresse, l'adresse de votre routeur (ici <http://192.168.1.254>)

2° Jetez un oeil sur le paramétrage > routeur > réseau, vous y trouverez la plage d'adresse. Votre PC devrait avoir la valeur de début de plage ou le numéro juste après.

Router / Nat et DMZ - Mozilla Firefox

http://192.168.1.254/expert/fr/routeur-nat-et-dmz.htm

DARTY BOX
INTERNET - TÉLÉPHONIE - TÉLÉVISION

PARAMÉTRAGE DE MA DARTYBOX

MA DARTYBOX

- Non installation
- État des services

PARTAGE

- Disque dur
- Imprimante
- Webcam
- Accès distants

PARAMÉTRAGE

- Routeur** →
 - * Réseau
 - Nat et DMZ** →
 - * Dyn DNS
 - * Firewall Modem
- WiFi
- Téléphonie
- Administrateur
- Sauvegarde

DIAGNOSTIC / ASSISTANCE

- Dépannage
- ▶ Etat du modem
- Téléphonie

MA DARTYBOX

Routeur / Nat et DMZ

Les règles NAT sont prioritaires par rapport à la DMZ

Règles NAT

| Nom | Protocole (TCP/UDP) | Port (depuis) | Port (jusqu'à) | Adresse IP locale |
|-----|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | | |

DMZ (Zone démilitarisée)

| | |
|------------|------------|
| Etat | Désactivée |
| Adresse IP | |

Modifier

Connecté à 192.168.1.254...

Démarrer | Document1 - Microsoft W... | Router / Nat et DMZ - ... | 17:59

3° Allez ensuite dans le menu « Nat et DMZ » et cliquez sur le bouton « Modifier »

4° Tapez « webtarot », le port 2201 et l'adresse ip de VOTRE PC (ici : 192.168.1.146). Cliquez sur le bouton « ajouter »

The screenshot shows the 'PARAMÉTRAGE DE MA DARTYBOX' interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'MA DARTYBOX', 'PARTAGE', 'PARAMÉTRAGE', and 'DIAGNOSTIC / ASSISTANCE'. The 'PARAMÉTRAGE' section is expanded to show 'Routeur', which includes 'Réseau', 'Nat et DMZ', 'Dyn DNS', and 'Firewall Modem'. The 'Nat et DMZ' page is active, displaying the title 'Routeur / Nat et DMZ' and a note: 'Les règles NAT sont prioritaires par rapport à la DMZ'. Below this, there are two main sections: 'Règles NAT' and 'DMZ (Zone démilitarisée)'. The 'Règles NAT' section contains a table with the following data:

| Nom | Protocole (TCP/UDP) | Port (depuis) | Port (jusqu'à) | Adresse IP locale | Action |
|----------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------|
| WEBTAROT | TCP | 2201 | 2201 | 192.168.1.146 | Ajouter |

The 'DMZ (Zone démilitarisée)' section has two settings: 'Etat' with radio buttons for 'Activé' (selected) and 'Désactivé', and 'Adresse IP' with a text input field containing '192.168.1.146'. A 'Valider' button is located at the bottom of this section. The browser's address bar shows the URL 'http://192.168.1.254/expert/fr/modifier-routeur-nat-et-dmz.htm'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time '17:59' and the text 'Terminé'.

Vous devrez peut-être éteindre et rallumer votre DartyBox pour que ce changement prenne effet.